

## **Обновление DVG-5402SP/S1 с прошивки версии 2.5.27 на 3.0.3.**

До каких-либо действий рекомендуется сохранить конфигурацию через пункт Система-Конфигурация-Сохранить. Обратите внимание, что при удалённом обновлении ПО с версии 2.5.27 нужно отключать все сервисы и функции на шлюзе, не имеющие отношения к соединению с Internet и удалённому управлению, такие как:

1. Wi-Fi/Основные настройки: Убрать галочки «Включить беспроводное соединение», «Вещать беспроводную сеть»;
2. Дополнительно/UrpP IGD: Убрать галочку «Включено»;
3. Дополнительно/DDNS: Убрать все DDNS-сервера из таблицы;
4. Дополнительно/Разное: Перевести IGMP в пункт «выключено», убрать галочки со всех пунктов (SIP, RTSP, Проброс PPPoE, Проброс PPTP, Проброс L2TP, Проброс IPSec);
5. Дополнительно/Клиент TR-069: Убрать галочки «Включить клиент TR-069», (в настройках оповещения) «Включено»;
6. Контроль/URL-фильтр: Убрать галочку «Включение/Выключение URL-фильтра»;
7. VoIP/Основные настройки: Убрать галочку в пункте «Регистрация», удалить учётные данные. Название интерфейса сменить на «LAN»;
8. Яндекс DNS/Настройка безопасности/Настройки: Снять галочку «Включено».

После обновления ПО (в т.ч. после установки промежуточной прошивки) необходимо перезагрузить устройство программно через пункт меню Система-Перезагрузить.

На промежуточной прошивке отключено большинство функций, поэтому для корректной работы устройства используйте ПО версий 2.5.27 или 3.0.3.